



CUMMINS 600 KVA

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS

MODELO	JF0600C
MOTOR	CUMMINS
VOLTAJE	400/230 V
POTENCIA NOMINAL	600 kVA
POTENCIA STANDBY	660 kVA
FRECUENCIA	50 Hz
CORRIENTE	860 A
CARROCERÍA INSONORIZADA	
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO	≤100 dB
NÚMERO DE CILINDROS	6
RATIO DE COMPRESIÓN	13
VELOCIDAD	1.500 rpm
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
ARRANQUE DE MOTOR	24 V

ALTERNADOR

MODELO	JF	JF0600C
	STAMFORD	HCI544E
POTENCIA NOMINAL		600 kVA
VOLTAJE		400/230 V
FASES		3
CORRIENTE		860 A
AISLAMIENTO		H/H
PROTECCIÓN		IP 23

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CAPACIDAD REFRIGERANTE	116 L
RANGO FUNCIONAMIENTO	85 - 92 °C
TEMPERATURA MÁXIMA	104 °C

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

CAPACIDAD DE ACEITE	50 L
CONSUMO DE ACEITE	≤4 g/kWh
PRESIÓN DEL ACEITE	0,2 - 0,4 MPa

DIMENSIONES CARROCERÍA

LARGO	4.680 mm
ANCHO	1.850 mm
ALTO	2.550 mm
PESO	5.300 kg

MÓDULOS ADICIONALES

CONTROL REMOTO	OPCIONAL
SWITCH ATS A FALLO DE RED	OPCIONAL

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CARGA 100%	91 L/h
CARGA 75%	72 L/h
CARGA 50%	48 L/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	700 L

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

MODELO	DSE6120
IDIOMAS	ES, EN, IT, FR, PT

FUNCIONES PREVENTIVAS

BAJA PRESIÓN DE ACEITE
ALTA TEMPERATURA DEL AGUA
SUBIDAS Y BAJADAS DE VOLTAJE
SOBRECALENTAMIENTO Y SOBRRREVOLUCIONES
REGULADOR DE VOLTAJE Y FRECUENCIA
PARADA DE EMERGENCIA
ARRANQUE A FALLO DE RED
PROGRAMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
REGISTRO DE FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO



GARANTÍA: 1 año o 1.000 horas de uso

Más información en la web: www.jfgeneradores.es

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el modelo, especificaciones técnicas, color de equipamiento y accesorios sin previo aviso.